2019-12-12排版

OPAL

User Manual

LED SENSOR FLOODLIGHT OPAL E-FECT 30W (CDG955)
LED SENSOR FLOODLIGHT OPAL E-FECT 50W (CDG956)

English
Finnish
Swedish
Norwegian
Polski
Estonian

CDG955

CDG956

Operation instruction — GB

Please read the use instructions carefully before use. And please keep this instruction for future reference.

1. Specification

SAP code	CDG955	CDG956
Supply Voltage	200~240V / 50Hz/60Hz	200~240V / 50Hz/60Hz
Power Consumption	30W	50W
Lumen Output	2400LM	4000LM
Color Temperature	4000K	4000K
CRI	>80	>80
Beam angle	110°	110°
Max. detection distance	≤ 10m	≤ 10m
Power Factor	>0.9	>0.9
Operating Temp Range	-35°C ~Ta + 50°C	-35°C ~Ta + 50°C
Luminaire IP Rating	44	44
PIR IP Rating	44	44
Safety Classification	Class I	Class I
Average Lamp Life	30,000 Hours	30,000 Hours
Dimensions(mm)	231*207*80	266*275*81
Weight	1.4kg	2.2kg
Installation	wall mounted	wall mounted

- The lux and time setting can be customized by moving the appropriate dial.
- Time setting is adjustable from 10 seconds to 7 minutes and lux setting from day time to nightime.

2. Safety instruction:

Electrical products can cause death or injury damage to property. If in any doubt about the installation or use of this product, please consult a competent electrician.

1) Installation and maintenance please make sure that the electrical supply has been switched off to avoid electric shock.
2) The light must be earthed.
3) Replace the cracked protection glass immediately and use only original parts to substitute.
4) Before maintenance work, the power should be switched off. The maintaining should be done only by a qualified electrician.

3. Installation:

Warning: Electrical products can cause death or injury damage to property. If in any doubt about the installation or use of this product, consult a competent electrician.

1) Ensure mains supply is switched off before commencing work.
2) Select suitable location for luminaire.
3) Remove bracket from luminaire, mark wall with appropriate fixing positions. Before drilling, ensure that the hole does not impinge on pipe work, cables or other building services.
4) Knock expansion bolt into wall with hammer and then remove nut from bolt.
5) The luminaire is supplied with exposed 1.0m of rubber cable with IP44 Euro Plug.
6) Must tighten the cope stud after installed PIR sensor.
7) This product has no user serviceable parts. If any part is damaged, disconnect from mains and discontinue use.

Remark: The fitting do not provide "assembly screw" please use the properly screw to fit in.

4. Information for the product user

1) Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment separately from household waste (WEEE market with crossed out wheelie bin symbol).
2) Please consider your role in contributing to re-use and recycling by returning this product at end of life to a suitable collection point for electrical equipment or a Civic Amenity site, or to a retail outlet from which you are purchasing a replacement.
3) This equipment may contain substances that are hazardous to health and the environment if disposed of carelessly. It is important that it is separated from normal household waste and recycled in the WEEE chain.
4) The "crossed out wheelie bin symbol" on a product indicates this equipment must not be disposed of in normal household waste, but should be disposed of according to local WEEE regulations.

5. Installation diagram





This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Käyttöohje — FI

Lue tämä käyttöohje huolella ennen käyttöä. Säilytä ohje myöhempää käyttöä varten.

1. Tekniset tiedot

SAP-koodi	CDG955	CDG956
Syöttöjännite	200~240V / 50Hz/60Hz	200~240V / 50Hz/60Hz
Virrankulutus	30W	50W
Valovirta	2400LM	4000LM
Väränlämpötila	4000K	4000K
CRI	>80	>80
Valokeila	110°	110°
Tunnistusalue	≤ 10m	≤ 10m
Max. tunnistusetäisyys	≤ 10m	≤ 10m
Tehokerroin	>0.9	>0.9
Käyttölämpötila	-35°C ~Ta + 50°C	-35°C ~Ta + 50°C
Valaisimen IP-luokka	44	44
PIR IP-luokka	44	44
Sähköeristeluluokka	I luokka I	I luokka I
Lampun keskim. kestävn.	30,000 tuntia	30,000 tuntia
Mitat (mm)	231*207*80	266*275*81
Paino	1.4kg	2.2kg
Asennus	Seinäkiinnitys	Seinäkiinnitys

- Valkeus- ja aika-asetukset voidaan muuttaa vastaavaa säätörattaa käyttämällä.
- Aika-asetusta voidaan säätää 10 sekunnista seitsemään minuutiin. Valeusasetukseksi voidaan valita päivä- tai yöaikaisa.

2. Turvaohjeet:

Sähköisissä voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai aineellisia tuhoja. Ellet ole varma laitteen asennuksesta, yhteydensaamiseen asiantuntevaan sähköasentajaan on viisaan ihmisen merkki.

1) Ennen asentamista ja huoltoa, varmista, että sähkövirtaylös on kytketty pois, jotta vältyttän sähköiskulta.
2) Valaisin tulee maadoitaa.
3) Jos suojalasi on halkeinut vahiksi se välittömästi uuteen. Käytä vain alkuperäisen valmistajan varaosia.
4) Sähkö tulee katkaista ennen laitteen korjaamista. Korjaustoimenpiteet tulee tehdä vain valtuutetun sähköasentajan toimesta.

3. Asennus

Varoitus: Sähköisiteen voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai aineellisia tuhoja. Ellet ole varma laitteen asennuksesta, ota yhteyttä asiantuntevaan sähköasentajaan

1) Varmista, että sähkövirtaylös on suljettu ennen asentamisen aloitamista.
2) Valitse sopiva paikka valaisimelle.
3) Irrota kannatin valaisimesta. Merkkaa seinään kannattimen kiinnityskohdat. Ennen kuin poraat seinään reiät kannattimen kuoelle, varmista, että poraamisen ei vahingoita yhdistäkuina, putkia tai muita vaatiavia rakenteita.
4) Kiinnitä kannatin seinään ja kiinnitä oakson kanssitimeen.
5) Valaisimen mukana 1.0m liitosjohto joissa on IP44 Euro -pistoke.
6) Kiinnitä kiinnipoosa PIR-sensorin sääntämisen jälkeen.
7) Tässä laitteessa ei ole osia, joita käyttäjän on mahdollista korjata. Jos jokin osa vahingoittuu, irrota laite jo kesäkyä laitteen käytöt.

Huomio: Pakkauksessa ei ole mukana ruuvejä laitteen kiinnittämiseen. Käytä kiinnittämiseen oikeanlaisia ruuvejä.

4. Tietoa käyttäjälle

1) Ole hyvä ja ota huomioon, että sähkö- ja elektroniikkaromua ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa.
2) On suotu niitä omaa osaamsa ympäristömme tenemä pöörmessä ja kierrätätä tämä tuote siitkaamma kypssa vieriäälä se kierrätyspaikaukseen tai muuhun jätteenkäsittäkuoukuksen. Laitteen voi jaäautua myös ostpaikaksen korvaavan laitteen ostamisen yhteydessä.
3) Tässä laitteessa voi olla ainetta, jotka ovat väärin hävätetyä vaarallisia terveydelle ja ympäristölle. On tärkeää, että laite hävätetän muusta kotitalousjätteestä erillään sähkö- ja elektroniikkaromua.
4) Merkki, jossa on yhdistetty roska-astia tarkoittaa, että laitetta ei saa hävätää normaalin kotitalousjätteen seassa, vaan noudattaen paikallisia sähkö- ja elektroniikkaromuaäädäkkä.

5. Asennuskaavio





Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa EU:n alueella. Kontrolloimattomasta jätteenkäsittäkäytä ympäristölle ja terveälle aiheutuvien haittojen välttämiseksi, kierrätä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalien kestävää uusiokäyttöä. Palautaaksesi käytetyn laitteen, käytäjänä kontajoistelä tai ota yhteyttä paikaan, jossa tuote on hankittu, sellä voidaan huolehtia laitteen turvallisesta kierrätäämisestä.

Användarmanual — SE

Var vänlig och läs igenom instruktionerna noga innan användande. Var också vänlig och spara användarmanualen för framtida behov.

1. Specifikation

SAP-kod	CDG955	CDG956
Spänning	200~240V / 50Hz/60Hz	200~240V / 50Hz/60Hz
Strömförbrukning	30W	50W
Lumen utbyte	2400LM	4000LM
Färgtemperatur	4000K	4000K
CRI	>80	>80
Ljusvinkel	110°	110°
Detektor räckvidd	10m	10m
Max. detektor avstånd	≤ 10m	≤ 10m
Effekt	>0.9	>0.9
Driftstemperaturområde	-35°C ~Ta + 50°C	-35°C ~Ta + 50°C
Armatur IP-skydd	44	44
PIR IP-skydd	44	44
Säkerhetsklassifisering	Klass I	Klass I
Genomsnittlig livstid för lampan	30,000 Timmar	30,000 Timmar
Dimensioner (mm)	231*207*80	266*275*81
Vikt	1.4kg	2.2kg
Installation	väggmonterad	väggmonterad

- Lux- och tidsinställningen kan förändras genom att justera dessa reglage.
- Tidsinställningen går att justera från 10 sekunder till 7 minuter och kunnskiftengen från dagtid till natttid.

2. Säkerhetsinstruktioner:

Elektriska apparater kan orsaka död och skada på egendom. Om du tvivlar på någonting kring installationen eller produkten, var vänlig konsultera en kvalificerad elektriker.

1) Se till att elektricitet är av innan underhåll och montering för att undvika elektrisk stöt.
2) Lampan måste vara ansluten till jord.
3) Ersätt genast skyddsglaset vid sprickbildning, använd endast originaldelar.
4) Innan underhållsarbete måste elströmförsörjaen stängas av. Underhållsarbete bör utföras av en kvalificerad elektriker.

3. Installation:

Varning: Elektriska apparater kan orsaka död och skada på egendom. Om du tvivlar på någonting kring installationen eller produkten, var vänlig konsultera en kvalificerad elektriker.

1) Se till att huvudströmmen är avslagen innan du börjar arbeta.
2) Välj en lämplig plats för armaturen.
3) Avlägsna fästanordningen från armaturen, märk väggen där fästet ska sitta. Innan borrning, se till att hålet inte påverkar vattenledningar, kablar eller andra byggnadstekniska.
4) Montera fästanordningen på väggen och återfäst armaturen.
5) Armaturen levereras med en 1.0m gummikabel och IP44 Europakontakt.
6) Se till att skruva åt kåpans skruv på PIR-sensorn.

7) Produkten har inga delar som går att göra service på. Om någon del blir skadad, koppla ur produkten och sluta använda den.

Anmärkning: Produkten innehåller inga "fästskruvar" var vänlig använd skruv som passar för ändamålet.

4. Information till produktanvändaren

1) Var vänlig och uppmärksamma att elektronisk avfall och elektroniska produkter inte får slängas som hushållsavfall (WEEE-marknad med överkryssad soptunnesymbol).
2) Var vänlig och tänk över din roll kring återanvändande och återvinning genom att lämna in produkten till avfallsgård eller produkters livslängds slut, eller till affärer där du köper en ersättningsprodukt.
3) Utrustningen kan innehålla ämnen som är skadliga för hälsan och miljö om inte produkten slängs på rätt sätt. Det är viktigt att den inte samlas som hushållsavfall utan i en WEEE-kedja.
4) Den "överkryssade soptunnesymbolen" på en produkt indikerar att den inte ska slängas som hushållsavfall, utan ska slängas i enlighet med lokala WEEE-regelningar.

5. Installationsdiagram





Denna markering indikerar att avsedd produkt inte skall kastas med vanligt hushållsavfall, inom hela EU. För att förhinda eventuell skada på miljön eller människors hälsa, till följd av okontrollerad avfallshantering, skall produkten återvinnas, för att främja hållbar återvinning av materiella resurser. För återvinning, vänligen använd retur- och insamlingssystem, eller kontakta återförsäljaren som på det möjliggört sålt kan återvinna produkten.

Bruksanvisning — NO

Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen før du tar i bruk produktet. Ta vare på disse instruksjonene for senere referanse.

1. Spesifikasjoner

Kat SAP	CDG955	CDG956
Spenning	200~240V / 50Hz/60Hz	200~240V / 50Hz/60Hz
Strømforbruk	30W	50W
Lumen utbytte	2400LM	4000LM
Fargetemperatur	4000K	4000K
CRI	>80	>80
Bjelkevinkel	110°	110°
Detektor avstand	10m	10m
Maks. detektor avstand	≤ 10m	≤ 10m
Effekt	>0.9	>0.9
Driftstemperaturområde	-35°C ~Ta + 50°C	-35°C ~Ta + 50°C
Armatur IP-verdi	44	44
PIR IP-verdi	44	44
Sikkerhetsklassifisering	Klasse I	Klasse I
Gjennomsnittlig levetid for lampen	30,000 Timer	30,000 Timer
Dimensjoner (mm)	231*207*80	266*275*81
Vekt	1.4kg	2.2kg
Installasjon	veggmontert	veggmontert

- Lysverdi-innstilling og tidsinnstillingene kan endres ved å vrike på de respektive bryterne.
- Tidsinnstillingene kan settes fra 10 sekunder til 7 minutter og lysverdiinstillinen kan stilles fra dag til natt.

2. Sikkerhets instruks

Elektriske produkter kan forårsake død eller skader på mennesker eller ting. Produkter som er feste installasjoner skal kun utføres av godkjente fagfolk.

1. Far montering, vær sikker på at strømmen er slått av for å unngå elektrisk støt.
2. Monteringen med varer jord.
3. Erstatt eventuelle deler umiddelbart, Bruk kun original deler.
4. Forsikre deg om at strømmen er slått av for vedlikehold, Vedlikeholdet på armaturet skal kun utføres av godkjent elektriker.

3. Installering:

Advarsel: Feil bruk av elektriske produkter kan medføre skade på mennesker, dødsfall eller ødelagte ting.

1) Forsikre deg om at hovedstrømforsyningen er koblet fra for de begynner installasjonen.
2) Velg et egnet område for å sette opp lysarmaturen.
3) Fjern festearmen fra lysarmaturen, merk veggen der det skal bores hull for respektive festepunktene er. Før du begynner å bore i veggen, forsikre deg om at du ikke skader ens ting, kabler eller andre tilsvarende installasjoner i veggen.
4) Monter festearmaturen på veggen, og fest du kobler denne til armaturen på nytt.

5) Denne armaturen er utstyrt med en eksponert 1.0m gummikabel med IP44 Euro pkagg.
6) Husk å stramme til enkeltbolten etter at du har satt PIR-sensoren.
7) Dette produktet har ingen deler som kan fikses av brukere. Dersom en del er skadet, koble fysarmaturen fra hovedstrømtilkoblingen og avslutt bruken.

Merk: Produktet inkluderer ikke "festeskruer", vennligst benytt skruer som passer.

4. Informasjon til brukeren av produktet.

1) Vær oppmerksom på kravet om å avhende avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr separat fra husholdningsavfall (EE-avfall som er merket med overkrysset av en søppelkasse som er krysset av).
2) Vi ber deg være med å bidra til gjenbruk og resirkulering ved å returnere dette produktet ved slutten av levetiden til et egnet innsamlingspunkt for elektrisk utstyr, et kommunalt innsamlingsanlegg, eller til butikken der du kjøper et erstatningsprodukt.
3) Dette produktet kan inneholde stoffer som er farlige for helse og miljø dersom det bare kastes. Det er derfor viktig at det er adskilt fra vanlig husholdningsavfall og at det resirkuleres som elektrisk og elektronisk utstyr.
4) Merking med symbolet av en søppelkasse som er krysset ut på et produkt betyr at det ikke må kastes i vanlig husholdningsavfall, men skal avhendes i henhold til lokale forskrifter elektrisk og elektronisk utstyr.

5. Installejsnedagram



Dette merket betyr at innehold Er i skal dette produktet ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. For å unngå eventuelle skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfall, må dette produktet resirkuleres ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialer. For å returnere dit brukte produkt, vennligst bruk det returnerte og innsamlingssystem, eller ta kontakt med forhandleren der produktet ble innkjøpt. De kan sørge for at produktet blir gjenvunnet på en måte som vurderer miljøet.

Instrukcja obsługi — PL

Przed rozpoczęciem użytkowania, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować do wglądu w przyszłości.

1. Specyfikacja techniczna:

Kod SAP	CDG955	CDG956
Napięcie znamionowe	200~240V / 50Hz/60Hz	200~240V / 50Hz/60Hz
Pobór mocy	30W	50W
Strumień świetlny	2400LM	4000LM
Temperatura barwowa	4000K	4000K
Współczynnik CRI	>80	>80
Kąt padania	110°	110°
Kąt detekcji	180°	180°
Max. odległość detekcji	≤ 10m	≤ 10m
Współczynnik mocy	>0.9	>0.9
Zakres temperatury pracy	-35°C ~Ta + 50°C	-35°C ~Ta + 50°C
Stopień ochrony IP oprawy	44	44
Stopień ochrony IP czujnika	44	44
Klasa ochrony	Klasa I	Klasa I
Średnia trwałość lampy	30,000 godzin	30,000 godzin
Wymiary (mm)	231*207*80	266*275*81
Waga	1.4kg	2.2kg
Montaż	naścienny	naścienny

- Nastawa poziomu lux (natężenia oświetlenia) oraz czasu oświetlenia jest możliwa przy pomocy odpowiednich pokręteł.
- Nastawa czasu oświetlenia jest możliwa w zakresie od 10 sekund do 7 minut, natomiast nastawa poziomu lux jest możliwa w zakresie od dzieńna również w swetle dziennym do dzieńna wyłącznie w nocy.

2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Nieodpowiednio użytkowane produkty elektryczne mogą prowadzić do śmierci bądź obrażeń ciała, a także uszkodzenia mienia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących produktu należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem.

1) Przy montażu oraz konserwacji produktu elektrycznego mogą prowadzić do śmierci bądź obrażeń ciała, a także uszkodzenia mienia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu produktu należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
2) Przed montażem należy upewnić się, że zasilanie zostało odłączone.
3) Wybrać odpowiednie miejsce montażu oprawy oświetleniowej.
4) Odłączyć wspornik od oprawy oświetleniowej, zaznaczyć na ścianie odpowiednie miejsca montażu oprawy. Przed rozpoczęciem wiercenia, należy upewnić się, że otwory nie będą kolidować z orurowaniem, okablowaniem czy innymi elementami konstrukcyjnymi.

6) Zamocować wspornik na ścianie (poprzez zamocować oprawę oświetleniową.
5) Oprawa zawiera w zestawie 1.0 metrowy nieosłonięty kabel gumowy z wtyczką EURO IP44.
6) Oprawa oświetleniowa należy podłączyć do obwodu kontrolowanego przez wyłącznik różnicowoprądowy.
7) Produkt nie zawiera części przeznaczonych do serwisowania przez użytkownika. W przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części, oprawę należy odłączyć od źródła zasilania i przestać użytkowania.

Uwaga: Zestaw nie zawiera wkrętów montażowych, do montażu należy użyć własnych wkrętów.

4. Informacje dla użytkownika

1) Należy zwrócić uwagę na wymóg dotyczące użytkowy odpadów elektrycznych i elektronicznych oddzielnie od odpadów gospodarstwa domowego (oznaczone skrótem „ZEEE" oraz znakiem przekreślonego kosza na śmieci).
2) Po zakończeniu okresu użytkowy produktu, aby umożliwić ponowne jego wykorzystanie oraz recykling, należy o rozważenie zwrotu produktu to punktu zbioru odpadów elektrycznych bądź punktu sprzedaży, w którym kupiony na został jego zamiennik.
3) Produkt może zawierać substancje, które w przypadku nieodpowiedniej utylizacji mogą okazać się szkodliwe dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę, aby zużyty produkt został utylizowany odzielnie od odpadów gospodarstwa domowego oraz poddany recyklingowi w punkcie zbiórki ZEEE.
4) Znak przekreślonego kosza na śmieci na produkcie oznacza, iż produktu nie należy wyrzucać razem z pozostałymi odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi wskazaniami dotyczącymi ZEEE.

5. Schematy montażu





Symbol ten informuje o konieczności oddzielnej zbiórki zużytego produktu na należy wyrzucać wraz z odpadami gospodarstwa domowego. W celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska oraz szkód dla ludzkiego zdrowia spowodowanych niekontrolowanym usuwaniem odpadów, zużyty produkt należy poddać recyklingowi, promując przyjazne dla środowiska ponowne wykorzystanie surowców. W celu zwrotnych zużytego urządzenia należy poszukiwać je w punkcie zbiórki bądź skontaktować się ze sprzedawcą produktu, umożliwiając bezpieczny dla środowiska recyklingu urządzenia.

Importer w Polsce:
Oemme Sp. z o.o.
02-293 Warszawa
Ul. Emaliowa 28

Kasutusjuhend — EST

Enne kasutamist palun lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi. Säilitage kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks.

1. Tehniline andmed

SAP kood	CDG955	CDG956
Pinge	200~240V / 50Hz/60Hz	200~240V / 50Hz/60Hz
Energiatarve	30W	50W
Valgusvoog/kumenitsi	2400LM	4000LM
Värvutemperatuur	4000K	4000K
CRI	>80	>80
Kiirgusnurk	110°	110°
Tajumisnurk	180°	180°
Maksimaalne tajumisgrafikond	≤ 10m	≤ 10m
Võimsusfaktor	>0.9	>0.9
Töötemperatuuri vahemik	-35°C ~Ta + 50°C	-35°C ~Ta + 50°C
Valgusti IP kaitseaste	44	44
PIR IP kaitseaste	44	44
Ohutusklass	Klass I	Klass I
Keskmine lambi eluiga	30,000 tundi	30,000 tundi
Mõõtmed (mm)	231*207*80	266*275*81
Kaal	1.4kg	2.2kg
Paigaldus	seinale	seinale

- Valgustugevust ja aega saab sõlmistele käpulaste ülgal kaheld.
- Ajaseadet on reguleeritavad vahemikus 10 sekundi kuni 7 minutit ja valgustugevus päevase ning öise aja vahelt.

2. Ohutusjuhend:

Elektrisüsteemid võivad põhjustada surma, vigastusi või varalist kahju. Kui Teil on kahtlusi selle seadme paigaldusse või kasutuse osas, konsulteerige palun kompetentse elektrikuga.

1) Enne paigaldust ja hooldust palun veenduge, et toide on välja lülitatud, et vältida elektrilöki.
2) Valgusti peab olema maandatud.
3) Pragunenud kaitseklaas asendige oleskohe ning kasutage ainult originaalosasid.
4) Enne hooldustöid tuleks toide välja lülitada. Hooldust peaks läbi viima kvalifitseeritud elektrik.

3. Paigaldus:

Hoiatus: Elektrisüsteemid võivad põhjustada surma, vigastusi või varalist kahju. Kui Teil on kahtlusi selle seadme paigaldusse või kasutuse osas, konsulteerige palun kompetentse elektrikuga.

1) Tagajõe pit toide on välja lülitatud enne töde alustmist.
2) Valige valgusti sobiv asukoht.
3) Eemaldage kronsteen valgustiga, märkige seinale soovitud kinnituskohad. Enne puurimist veenduge, et auk ei kahtlu torustikku, kaablitel või muil maja tehnoseel.
4) Kinnitage lõõmber seinale ja asetage valgusti.
5) Valgusti on varustatud 1.0 m kummikaabliga, millel on Europistik
6) Pärast PIR-sensor pööramist tuleb kinnitusp pingutada.

7) Selliet tooted ei ole kasutaja poolt hooldatavad ose. Kui mõni osa lähelo riikc, lõendage tolksjõne lähti ja kuisestage toide kasutamine.

Märkus: Tooted ei ole kasutaa paigaldus kruvi, kasutage toote kinnitamiseks sobiva kõrvad kruve.

4. Teave kasutajale

1) Pöörake tähelepanu nõuetele elektri- ja elektroonikaseadmed olmejäätmetest eraldi (WEEE tähis mahuutamisega läbikriipsutatud sümbolga).
2) Tunte ümbertöötlemisega ning taas kasutusega lõpuseks elektroonilise jäätmete kogumisteekonnas või kauplusesse, kust toote on ostetud.
3) See seade võib sisaldab ainesid, mis kodeku käitlemisa korral on ohtlikud tervisele ja keskkonnale. On oluline, et see on eraldatud tavalisest olmejäätest ja viidud ümbertöötlemiseks elektroonikaseadmete ellenäitlud kahte.
4) Mahakriipsutatud prügikasti sümbol tooted tähendab, et tooteid ei tohi visata olmejäätte hulka ja see tuleb hävitada vastavalt kohalikele elektri- ja elektroonikaseadmete kohta käivatele regulatsioonidele.

5. Paigaldusjoonis

See sümbol näitab, et seda tooted ei tóh käitleta koos olmejäätmetega kogu EL ulatuses. Ei nõlida olemaliks keskkonnale ja tervel nõjulusest nõjulusest tagajõrg, nõu selle toote elektromehe kõiksmise tõtu võtmel tõtsta, tõõdõge seda uuesõõtumõõdõ sõõndaes materjälile taaskasutamist. Kasutõõd seadme tõõrdõõmõõ kasutage oma piirkonna ülesõõd tagastõõr ja kõgumõõsaõõma sõõ võõ ülesõõd eõõsõõgõõ, kõõd toote on ostetud. Neõ saavad korrõõdõõ selle toote taaskõõrõõ ülõõ ümbertõõtõõmõõ.

Manufacturer / Valmistaja / Tillverkare / Produsent / Tonlja / Rabrikõõ / Gamintojas / Producent / Oremeo Oy, Tyläsjaankatu 12, FI-00980 Helsinki. Made in China. Dystrybucja w Polsce: Oremeo sp. z o.o., ul. Emaliowa 28 02-295 Warszawa www.oremeo.pl Oremeo sp. z o.o. jest częścią Grupy Avala Oy.