



Tuote-esite

3040-W

Pinta-asennettava hätäpainike merkkivalolla

Tuotetiedot

Painikkeen hälytyslähtö aktivoituu kun käyttäjä vetää kahvasta. Samalla painikkeen punainen hälytysmerkkivalo syttyy ja jää palamaan kunnes hälytysmuisti kuitataan katkaisemalla painikkeen tehonsyöttö. Kun kahva palautetaan normaaliasentoon hälytyslähtö palautuu lepotilaan. Hälytysmuistivalon avulla voidaan tarkastaa aktivoitu laite vaikka niitä olisikin kytketty useita samaan silmukkaan. Voidaan asentaa huomaamattomaan paikkaan esimerkiksi pöydän tai tiskin alle. Laitteen rakenne estää hälytyksen aktivoimisen vahingossa esimerkiksi jalalla.



Ominaisuudet

- Pyöristetty muotoilu estää vaatteiden vaurioitumisen
- Kahva on muotoiltu niin että sitä voidaan käyttää sormenpäällä
- Reedlähtö kuittautuu kun kahva palautetaan normaaliasentoon
- Hälytysmuisti merkkivalolla

3040-W

Pinta-asennettava hätäpainike merkkivalolla

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	7 - 15 VDC
Virrankulutus	8 mA maks.
Hälytyslähde	Vaihtokosketin
Merkkivalo	Punainen
Hälytysmuisti	On
Mitat (P x L x K)	74 x 45 x 19 mm
Käyttölämpötila	- 18 - 43 C
Liitäntä	Ruuviliittimet
Takuuaika	2 vuotta
SSTL	7161473

Tilaustiedot

Osanumero	Kuvaus
3040-W	Pinta-asennettava hätäpainike merkkivalolla

