

Acetec EvoControl Ventilation - MPO1

Eestikeelne kasutusjuhend (kokkuvõte)

1. Tootekirjeldus

- **Ventilatsiooniseade, EC - MPO:** Loodud uusima tehnoloogia abil, et tagada hea siseõhu mugavus madalate käituskuludega.
- **Soojuse taastamine:** Efektive pöörlev soojusvaheti, mis ei vaja sulatamist ega kondensaadi äravoolu.
- **EC-ventilaatorid:** Tõhusad ventilaatorid ja madal sisemine rõhulangus tagavad säästliku töö.
- **Lisainfo:** Täpsemat infot leiab veebilehelt www.acetec.se.

EvoControl MPO komponendid:

- **Põhiplaat (Huvudkort):** Kaitse (5x20 200mAT, 230 Vac), RJ45 pesa, patarei CR2032, USB-pesa.
- **Ekraan (Display):** 1,4-tolline OLED-ekraan kolme füüsilise nupuga.
- **Kaabel:** Komplektis 5m moodulkaabel (max pikkus 25m).

2. Ülevaade

- **Juhtimine:** Ekraanilt saab hallata võimsust, temperatuuri, taimerit, reaajas väärtusi ja häireid.
- **EvoCloud:** Pilvelahendus seadme juhtimiseks mobiili või arvuti kaudu.

3. Ekraanimenüüde ja nuppude kasutamine

Nupud: Enter (kinnitamine), Nool alla (liikumine/vähendamine), Nool üles (liikumine/suurendamine).

Valgusdiodi (LED) märguanded:

- **Roheline:** Süsteem töötab korrektselt.
- **Kollane:** Hooldusvajadus või B-taseme häire (vilkuv).

- **Punane:** A-taseme häire (pidev - avariirežiim, vilkuv - seade on seiskunud).

4. Juurdepääsukoodid

Tase 1: 6374
Tase 2: 8990
Testrežiim: 123321

5. Kiirjuhend

Töörežiimi muutmine:

1. Vali peamenüüs töörežiimi rida ja vajuta **Enter**.
2. Vali nooltega uus režiim ja kinnita **Enter** nupuga.

Õhuvoolude seadistamine:

1. Menüü -> Seaded (Inställningar) -> sisesta kood **6374**.
2. Vali "Ventilaator" (Fläkt) ja määra soovitud vooluhulk.
3. Vali "Salvesta = Jah".

6. Olulised funktsioonid

- **Käivitamine:** Väljatõmme käivitub kohe, sissepuhe 30-sekundilise viitega.
- **Taimer:** Nädalaprogramm kuni 32 erineva seadistusega.
- **Häired:** A-häire nõuab pärast vea parandamist käsitsi lähtestamist.
- **ModBus:** Toetab TCP/IP ühendust läbi RJ45 liidese.
- **Testimine:** Kood 123321 võimaldab kontrollida kõiki komponente eraldi.