


VAROITUS

- Suosittelemme, että asennuksen tekee valtuutettu sähköasentaja.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai lampun vaihtoa.
- 0.1m Kytke virta pois ennen asennusta tai lampun vaihtoa.
- Maks. 14W MEGAMAN® GU10 kantaista energiansäästö- tai 7W LED-PAR16-lamppua voidaan käyttää valaisimissa. Muun lampun kuten hehku- tai halogeenilampun käyttäminen aiheuttaa palon tai sähköiskun vaaran.
- Vain sisäkäyttöön.
- Valaisin on tarkoitettu uppoasennukseen sisäkatoissa.
- Upoksissa olevan valaisimen osan kotelointiluokka on IP20. Näkyviin jäävän valaisimen osan kotelointiluokka on IP65

TEKNISET TIEDOT

Malli	: F01417RC+LA2502 F01417RC+LA2505 F01417RC+LA5213 F01417RC+LA5211
Jännite	: 220-240V~
Taajuus	: 50/60Hz
teho	: Maks.14W MEGAMAN® CFL GU10 Maks. 8W MEGAMAN® LED PAR16

Kotelointiluokka IP:



KYTKENNÄT



F01417RC+LA5213

Johdon asennus:

11-12mm
18-23mm

Johdon kuorinta

0.75-2.5mm² Jäykille johtimille
0.75-2.5mm² Joustavat johtimen päät
max. Ø1.8mm
4mm

Yksittäiskytkentä

Syöttöjännite 220-240V~

Paina pohjaan asti

Rinnankytkentä

Syöttöjännite 220-240V~

Valaisimien ketjutus 230W maks.

ASENNUS

(1) Asennus

Suojaetäisyys

Ø65mm

Upotetun osan korkeus 96mm

Materiaalin vahvuus <25mm

(2) Lampun asennus

MEGAMAN® CFL GU10

MEGAMAN® LED PAR16

PUHDISTUS

- Kytke virta pois ennen puhdistusta.
- Vältä lasipinnan koskemista paljain käsin. Käytä kuivaa ja pehmeää liinaa puhdistaussasi lasipinnan.

HUOLTO

- Älä yritä purkaa tai huoltaa valaisinta itse. Nämä toimenpiteet saa suorittaa vain siihen koulutuksen saanut henkilö.