

Valaisintyyppi: Iron LUX on jatkuvatoiminen opastevalaisin, joka on varustettu LiFePO4-akulla ja energiatehokkaalla LED-valonlähteellä. Valaisimen havaintoetäisyys on 26 metriä ja se voidaan asentaa 1- tai 2-puolisella opastuksella. Alhaiset valaisimen käyttö- ja ylläpitokulut sekä 10 vuoden takuu. Sopiva vaihtoehto julkisiin tiloihin, kuten koulut, toimistot, myymälät, hotellit jne.

Ominaisuudet: Valaisimen runko on valmistettu palonkestävästä ABS-muovista ja alla riippuvasta, läpinäkyvästä rasteroidusta plexilasista. Iron LUX valaisimessa LiFePO4-akku 60 minuutin toiminta-ajalla sähkökatkoksen yhteydessä. Valaisin on myös varustettu automaattisella valonlähteen, latauksen ja akun toimintotestillä. Kotelointiluokka: IP44, Luokka II. Iron LUX on täysin halogeenivapaa.

Asennus: Iron LUX voidaan asentaa sisätiloihin seinään tai kattoon. Käyttölämpötila +5°C ... +40°C. Valaisin on läpikytkettävä ja helppo asentaa liitäntäpistokkeen ja pikakiinnityksen ansiosta. Valaisimen lippu- ja ripustusasennustarvikkeet ovat saatavilla erikseen, katso lisävarusteet. Opastesarja: nuoli oikealle, nuoli vasemmalle ja nuoli alas, sisältyy toimitukseen.

Jatkuvatoiminen



Snro	Valonlähde	Havainto- etäisyys	Varakäyttö	Toiminta- aika	Paino
4226269	LED	26 metriä	LiFePO4-akku	1 h	0,8 kg

Lisävarusteet:



Ripustusvaruste,
hopeanharmaa,
4226253 - 0,5 m
4226254 - 1,5 m



Lippukannatin
4226255



Pallosuoja
4226273



Akku 6,4V 0,6Ah
4226274



Opastesarja, nuoli
O/V
4226256



Opastesarja, nuoli alas
4226257



Opastesarja, pyörä-
tuoli nuoli oikea/vasen
4226258



Opastesarja, pyörä-
tuoli, nuoli alas
4226259

KAMIC pidättää oikeuden rakennemuutoksiin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn. Lisätietoja, katso www.kamic.fi



Iron LUX autotestissä on seuraavat toiminnot:

Toimintatesti: valaisimen normaalin toiminnan tarkistus suoritetaan 15 päivän välein. Akun kapasiteettitesti suoritetaan joka 6. kuukausi. Käyttö-/vikailmoitukset palavilla, vilkkuvilla tai sammuneilla valoilla (liitettynä virtalähteeseen).

CHARGE

Palaa: Lataus käynnissä, normaali tila.
Sammunut: akku irtikytketty, ei latausta.

LAMP FAULT

Palaa: vika valonlähteessä.
Sammunut: valonlähde OK.

BATT. FAULT

Sammunut: Akku OK.
Fault vilkkuu / charge palaa: Akun kapasiteetti alhainen, akku on vaihdettava.
Fault vilkkuu / charge sammunut: Ei syöttöä tai akku kytketty irti.

