



## DREAMLED READY LED-LISTAVALAISIMEN ASENNUSOHJE

### 1. Valaisimien sijainti keittiön välitilassa

Asennusetaisyys kaapin etureunasta on vapaasti valittavissa. Sijoittamalla valaisimet lähelle etureunaa saadaan tasainen valaistus työpöydälle. Lähellä takareunaa valaisimet korostavat välitilan takaseinän ilmettä.

Tarkista, että kuivauskaapin ritilä tai siinä olevat astiat eivät osu valaisimeen.

### 2. Kiinnikkeiden paikat

Kiinnityskohdat merkitään kaapin pohjaan noin 50 cm välein. Kiinnikkeet ruuvataan paikoilleen ja kiristetään siten, että ruuvi pääsee juuri ja juuri liikkumaan hahlossa.

### 3. Asennus

Listavalaisin asennetaan kiinnikkeisiin yksi kerrallaan. Aseta ensin listavalaisimen takareuna kiinnikkeeseen ja käännä varovasti työntäen etureunakin paikoilleen. Säädä valaisin suoraan.

### 3. Virran syöttö

Ready led-listavalaisin saa käyttöjännitteen liitälaitteelta, joka on joko integroitu Dreamled Pro Power-sarjan pistorasiaan tai erillisestä liitälaitteesta, joka on sijoitettu valaisimesta erilleen. Sijoita liitälaitte niin, että se on tavoitettavissa asennuksen jälkeenkin rakenteita purkamatta. Varmista, että saat tuotua syöttöjohdon liitälaitteelta led-listavalaisimille suunnitelman mukaisesti.

### 5. Viimeistely

Tarkista, että valaisin on suorassa kaapin pohjaan nähden ja siististi ja ohjeen mukaan asennettu. Poista suojakalvo linssien päältä. Näkyviin jäävä syöttöjohdon pikaliitin yhdistetään liitälaitteen vastakappaleeseen.

#### HUOM!

Mikäli liitälaitteeseen kytketään verkkovirta muuten kuin liittämällä verkkojohto pistorasiaan, suosittelemme käyttämään sähköasentajaa.