



47086089

Pistorasia vikavirtasuojalla 30mA A-tyyppi, Q,x, puhtaanvalkoinen samettinen

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 4011334312864
Sähkönumero: 2507615

SCHUKO-pistorasia vikavirtasuojakatkaisijalla - Korotettu kosketussuojaus
Nimellisjännite 250 VAC Taajuus 50/60 Hz Nimellisvirta 16 A
Nimellisvuotovirta 30 mA Sysäysvirtakestoisuus 250 A (8/20) μ s
Oikosulkukestoisuus (etusulakkeella 20 AgL) 3 kA Laukaisuaika \leq 30 ms
Ketjutetut pistorasiat on myös suojattu. Käytettäväksi vanhoissa asennus
muutettassa nykyisten standardien takaamiseksi ilman
lisäsuojausvaatimuksia Kytkentäliittimet IEC 60884-1 mukaan Testattu VDE
0664 (EN 61008) mukaan Korotettu kosketussuojaus (lapsisuojaus) IEC
60884-1 mukaan - liitettyjen ja loppupään kuormien suojaukseen - tyyppi
A vaihtovirralla ja pulssimuotoiselle tasavirralla - kiinnityskynsillä -
jousiliittimillä

ETIM-tiedot:

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)	2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä)	0
Merkinantolampulla	ei
Yksikköjen määrä	1
Moduulien lukumäärä	1
Kytettävien pistorasioiden määrä	0
Vaiheiden lukumäärä	1
Merkintä/ilmaisu	ei ole
Saranoitu kansi	ei
Parannettu kosketussuojaus	kyllä
Merkintäpaikka	ei
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	ei
Lukittava	ei
Irrutus/vapautus-mekanismi	ei
Eristetty asennus	kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla	ei
Hakuvalolla	ei
Ylijännitesuojaus	ei
Vikavirtasuojaus	kyllä
Pienoissulakkeella	ei
Halogeeniton	kyllä
Pintamateriaali	matta
Antibakteerinen käsittely	ei
Ketjutusmahdollisuus	ei
Päälle/pois-kytkimellä	kyllä
Kääntyvä keskiosa	ei
Nimellisvirta	16 A
Nimellisjännite	250 V
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Mitotettu vikavirta	30 mA
Laitteen leveys	71 mm
Laitteen korkeus	71 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva	ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	ei
Google Assistant -yhteensopiva	ei
IFTTT-tuki	ei
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan)	ei

Hyväksynät / merkinnät:

