



ERD263

Kontaktori 2s 63A kela 24VAC, 3 moduulia, 1-A-0 kytkimellä

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250612401147

Sähkönumero: 2707085

Kontaktori käsikäyttökytkimellä 2 sulkeutuvalla 63 A koskettimella valaistuksen ja muiden yleiskuormien pitovirtaohjaukseen, ohjauskela 24 VAC. Standardin mukaisuus EN 61095 ja DIN VDE 0637-3. Kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kontaktori on varustettu tilailmaisikkunalla koskettimien tilan ilmaisemiseksi, integroidulla merkintäikkunalla. Voidaan varustaa jälkiasennettavalla lisäkosketinmoduulilla ESC080.

HUOMIO: Mikäli asennat useita tuotteita rinnakkain, asenna joka toisen moduulin väliin välimoduuli LZ060 (1/2 moduulia).

Nimellisvirta: 63 A

Nimelliskäyttöjännite U_e : 400 V

Ohjausjännite vaihtovirta: 24 V

Eristysjännite: 440 V

Käyttölämpötila: -10 ... 50 °C

Varastointilämpötila: -40 ... 80 °C

Koskettimien määrä: 2

ETIM-tiedot:

Mitoituskäyttöjännite	400 V - 400 V
Mitoitettu toimintavirta	63 A
Mitoitettu magnetointijännite	24 V - 24 V
Jännitetyyppi (käyttöjännite)	AC
Magnetointijännitteen tyyppi	AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	2
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Maksimi hehkulamppukuorma	6500 W
Loistelamppukuorma maks.	3000 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.	4700 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.	2100 VA
Liukusäädin manuaalikäyttöön	kyllä
Upotussyvyys	60 mm
Lisäyksikkömahdollisuus	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP2X

Hyväksynnot / merkinnät:

