


PUISTOPRISMA E27

IP54 

PYLVÄSVALAISIN | STOLPARMATUR | POLE MOUNT. LUMINAIRE

220-240V 50/60 Hz

**FI****Valaisin asetetaan pylvästolppaan Ø 60**

1. Valaisin varustettu $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ kumikaapelilla, pituus 4,5 m.
2. Pujota kaapeli pylväseen, Ø 48–60 mm, kiristä rungon kiinnitysruuvit.
3. Kytke kumikaapeli pylvään liittimiin.
4. Iroita hattu kiertämällä lukitusrengasta vastapäivään.
5. Löysää ruuveja ja nostaa runko irti kiinnitysjalasta.
6. Kiinnitä lamppu valaisimeen.

SE**Armaturen monteras på stolpen Ø 60**

1. Armaturen är utrustad med en $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ gummikabel, längd 4,5 m.
2. Släpp ner kabeln i stolpen, Ø 48–60 mm, dra åt stommens fästskruvar.
3. Anslut gummikablen till stolpens koppling.
4. Lösgör hatten genom att vrida los muttern motsols.
5. Lös skruvarna och lyft lampdelen från stolpfästet.
6. Installera lampan.

EN**The luminaire is installed on a pole Ø 60**

1. The luminaire is fitted with a $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ rubber cable, length 4,5 m.
2. Thread the cable to the pole, Ø 48–60 mm, tighten the fastening screws on the frame.
3. Connect the rubber cable to the pole's connectors.
4. Take off the hat by turning the locking ring counter clockwise.
5. Turn screws one or two rounds counter clockwise, and take the framework of from fixing foot.
6. Install the lamp.

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taaajuutta joka on merkity valaisimeen/liitätälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa.

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt av stommen för installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service.

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance.

PUISTOPRISMA E27

SNRO	KOODI/CODE	KG	E-NR	GTIN
4513123	A5PUEE	5,00	7748185	6435200228215

AIRAM

Airam Electric Oy Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-04260 Kerava, Finland, www.airam.fi

41W17