

KÄYTTÖALUE:


- Älykäs sireeni palo- ja lämpöhälytysten varoituksiin
- Yhdistyy palovaroittimiin, lämpöilmaisimiin ja kauko-ohjaimiin LUMA-järjestelmässä
- Voi toimia pää- tai alayksikkönä järjestelmässä
- Enintään 40 yhteenliitettyä laitetta yhdessä verkossa
- Vahvistaa ja välittää signaaleja laitteiden välillä

SIJOITUS:

- Asennetaan sisätiloihin
- Vaatii kiinteän virtälähteen (AC100-240V)
- Asennetaan seinälle tai kattoon
- Tarvitsee internet-yhteyden LUMA-hubin asennusta varten
- Vältä sijoittamista tiloihin, joissa on kondensaatiota tai äärimmäisiä lämpötiloja (-10°C ... +40°C)

HUOLTO/TARKASTUS:

- Testaa laite säännöllisesti "Smart Life - Smart Living" -sovelluksen kautta
- Tarkista akun tila - varoitus annetaan, kun taso on alle 30%
- Laite lähettää syketunnistussignaalin 2 tunnin välein yhteyden varmistamiseksi
- LED-merkkivalo näyttää laitteen tilan ja verkkoyhteyden
- Vara-akun saa vaihtaa vain ammattilainen
- 5 vuoden takuu valmistusvirheille (voimassa ostopäivästä)



TEKNISET TIEDOT

Radiotaajuus	868 MHz	SKU	604034
Yhteenkytettävä	Yes	EAN	7320896040342
Lämpötila-alue	-10 °C / +40 °C	Sertifointi	CE
Virtälähde	230V		
Bruttopaino (kg)	0.1891		
Korkeus (mm)	41		
Leveys (mm)	92		